

# Growatt ShineLink-X

- Sin cables, instalación fácil
- Automáticos direccionamiento de IP, inserta y funciona
- 120 metros de largo alcance, amplia cobertura
- Soporta múltiples inversores, 8 como máximo
- Almacenamiento incorporado, datos de 1 mes
- Monitorización y mantenimiento en línea



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**GROWATT**

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

## Interfaz de comunicación

Rf433	Sí
RF433(campo libre)	hasta 120m
RF433(dos paredes)	20 m

## Suministro de potencia

Consumo de potencia	<2W en espera, <5W pica
Tensión de entrada	196V~250V
Frecuencia de entrada	50/60Hz

## Especificaciones generales

Dimensión	105/85/26mm
Peso	< 1kg
Opciones de montaje	Colocación directa / en pared
Grado de protección	IP30
Muestra	LED
Rango de temperatura operativa	- 25°C ~ +65°C
Humedad relativa	0-95%

## Características

Interfaz gráfica del usuario	Android/iOS APP
Actualizaciones remotas de firmware	Integrado
Número max. de dispositivos a monitorear	8(RF433)
Garantía	1 año
	CE

\* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso