

Growatt ShineLAN-X

- Conexión directa de Ethernet
- Insértalo y funciona
- Almacenamiento incorporado, datos de 1 mes
- Online monitoreo y mantenimiento



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

GROWATT

www.ginverter.com

Hoja de datos	ShineLAN-X
Parámetros de hardware	
Interfaz de datos	USB
Tensión nominal	5V(±5%)
Corriente nominal	400mA
Consumo nominal	2W(MAX:3W)
Muestra	LED
Parámetros de aplicación	
Servidor soportado	ShineServer
Comunicación con inversor	USB(Protocolo de Modbus RTU)
Comunicación con servidor	TCP(Protocolo de Modbus TCP)
Velocidad de interfaz de Ethernet	10Mbps
Rango máx. de comunicación	100m(conexión directa)
Tipo de configuración	Configuración de APP
Intervalo de transferencia de datos	5 Minutos
URL del servidor por defecto	server.growatt.com
Datos generales	
Tamaño (ancho/alto/largo)	152/47/28mm
Peso	84g
Temperatura operativa	-30°C ... +60°C
Grado de protección	IP5
CE, RoHS	